

RVR**OPERACIÓN**

Retardo

Normal

CORTE

Voltaje Alto

Voltaje Bajo

Regulador de Voltaje**Coin City**
México

REGULADOR CVR-750

EXCLUSIVA DE COIN CITY MEXICO

DESCRIPCIÓN

El Regulador 750 (clase 750W) Coin City México está diseñado para proteger máquinas ambiente (sin refrigeración) y equipos de autoservicio contra altos y bajos voltajes, variaciones de línea e interrupciones eléctricas que provocan reinicios, fallas en tarjetas, daño en fuentes de poder y paros operativos. Compensa automáticamente el voltaje (lo eleva cuando está bajo y lo reduce cuando está alto) y, si la energía sale de los límites seguros, interrumpe el suministro para evitar daños. Al regresar la energía, activa un retardo de protección (aprox. 1 minuto al encender o tras corte general, y aprox. 3 minutos si fue por alto/bajo voltaje) para reconectar de forma segura. Integra supresor de picos de 600 J y 4 LEDs de diagnóstico que facilitan el soporte en campo. Es la opción estándar para tótems, máquinas de diversión (garra, kick & punch) y vending de botanas ambiente, donde se busca continuidad de operación sin sobredimensionar un regulador para compresor.

COMPONENTES

- Regulador electrónico con compensación automática (sube/baja voltaje)
- Sistema de corte por alto y bajo voltaje
- Retardo de reconexión (1 min / 3 min según evento)
- Supresor de picos 600 Joules
- 4 LEDs indicadores de estado
- Cable de entrada con clavija 90° (3×18 AWG, ~1 m)
- 1 contacto de salida NEMA 5-15R

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Detalle
Tipo de equipo	Regulador electrónico de voltaje (ambiente / electrónica)
Capacidad	750 W (clase "700")
Supresor de picos	600 J
Indicadores	4 LEDs
Retardo de operación	1 min y 3 min
Rango de voltaje de entrada	83 - 145 Vca
Rango de voltaje de salida	92 - 130 Vca
Dimensiones (AnxAxL)	11.5 × 9.0 × 14.0 cm
Salida	1 contacto NEMA 5-15R
Certificación	NOM NYCE
Garantía	3 años
Voltaje (México)	110 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Compensación automática de voltaje y corte inteligente por alto/bajo voltaje.
- Retardo de protección para reconexión segura después de cortes y eventos de alto/bajo voltaje.
- Supresión de picos (600 J) para proteger fuentes, tarjetas y periféricos electrónicos.
- Diagnóstico rápido por 4 LEDs (alto voltaje, bajo voltaje, retardo, operación).
- Operación automática, sin mantenimiento (recomendaciones de ventilación y carga).

CONFIGURACIÓN Y LAYOUT

- Instalación en línea: toma → Regulador 700 → equipo ambiente.
- Salida única (1 contacto): se recomienda conectar únicamente la máquina/equipo principal, evitando multicontactos y sin exceder la capacidad de 750 W.

COMPATIBILIDAD

Equipo / Familia	Marcas
Vending de botanas ambiente (sin refrigeración)	AMS, Hibou, Hibou Pro, Hibou Pro Plus, Jofemar Vision, Jofemar ES, Jofemar ESPLUS, Lockers
Garra / Máquina de peluches (CM-005)	Coin City Mexico
Kick & Punch	Coin City Mexico
Tótems (autoservicio / interactivos)	Coin City Mexico
Equipos ambiente adicionales marcados 500V (ej. controladoras, dispensadores sin frío)	Coin City Mexico

- Certificación NOM NYCE
- Recomendaciones de seguridad: no cubrir, no lluvia, buena ventilación y no exceder capacidad.

Da click aquí

Coin City
México